

[文書番号] UH002-00004
[発行] 2024年12月10日
[標題] Ethernet ゲートウェイ SLMP 使用時の制限事項のお知らせ
[対象] 下記の製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
表題の件について下記の通りご案内させていただきます。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 対象機種

AnyWireASLINK システム Ethernet ゲートウェイ B2G78-E1
AnyWire DB A20 シリーズ Ethernet ゲートウェイ AG278-E1

2. 内容

対象機種をSLMPで使用する場合の制限事項について記載します。

基本プロトコル	制限事項	制限事項を守らない場合に発生する事象
UDP を選択	出力エリアの設定はソケット(0~7)1 つにつき、ブロック転送設定は 1 つのみとしてください。	転送元アドレスとデバイスアドレスの割り付けが他ブロック転送設定と入れ替わることがあります。

例) B2G78-E1 を UDP で使用し、ソケット 0 にて 2 つのブロック転送(出力エリア、エラークリア)を行った場合

ソケット	ブロック転送	出力エリア		MELSEC から転送		発生事象
		転送元アドレス	転送元ワード数	デバイスタイプ	デバイスアドレス	
ソケット 0	ブロック転送 0	41025	16	W	100	W200.0 の ON で
	ブロック転送 1	41203	1	W	200	41025.0 が ON する

対処方法: 基本プロトコルを TCP に変更する、あるいは
ソケット 0(ブロック転送 1)の設定をソケット 1(ブロック転送 0)に変更してください。

入力エリア設定に関しての制限事項はありません。
基本プロトコルをTCPにした場合の制限事項はありません。

3. 時期

販売開始時点より。

[連絡先]

Anywire 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL 075-952-8077 (土日祝、当社休日を除く)

Printed in Japan 2024 [UH002-00004]